



**NITECORE®**

*Distribué par*

# MH27UV



**MDTECH**  
Techniques & matériel criminalistiques

La lampe torche **Nitecore MH27** est une nouvelle lampe de la gamme rechargeable, elle est équipée d'une nouvelle LED CREE XP-L HI V3 qui lui permet une distance d'éclairage de **462 mètres**. Elle dispose également de 3 LED de couleur, 1 UV, une rouge de 13 Lumens et une bleue de 3 lumens.

Le rechargement se fait via un port Micro USB situé sur la tête de la lampe.

C'est un concentré de puissance, elle développe une puissance de **1000 Lumens** pour une autonomie de **1h** avec une batterie Nitecore 18650 3400 mAh. L'autonomie maximum sera atteinte à 1 Lumen avec **708h de fonctionnement**.

### Mode opératoire :

**Allumage momentané :** Faites simplement une demi-pression sur le bouton ON/OFF.

**ON/OFF :** Appuyez complètement sur le bouton ON/OFF pour allumer la lampe et faites de même pour l'éteindre.

**Niveaux de luminosités :** Quand la lampe est allumée, appuyez sur le bouton latéral + successivement pour passer dans les différents modes suivants : Bleu / Vert / Rouge / Ultra-faible / Moyen / Fort et Turbo.

Appuyez sur le bouton – pour passer dans les modes inférieurs Turbo / Fort / Moyen / Ultra-faible / Rouge / UV et Bleu.

**Accès direct au mode Turbo :** Quand la lampe est allumée, restez appuyé sur le bouton + pendant 1 seconde pour accéder directement au mode Turbo.

Quand la lampe est éteinte, restez appuyé sur le bouton + et appuyez en même temps sur le bouton arrière pour entrer directement dans le mode Turbo.

**Accès direct au mode Rouge :** Quand la lampe est allumée, restez appuyé sur le bouton – pendant 1 seconde.

Quand la lampe est éteinte, restez appuyé sur le bouton – et appuyez en même temps sur le bouton arrière.

**Modes spéciaux (Stroboscope / SOS / Localisation / Mode police) :** Quand la lampe est allumée, appuyez simultanément sur le bouton + et – pour entrer dans le mode stroboscope.

Une fois activée, appuyez sur le bouton + pour accéder au mode Localisation et encore une fois pour le mode SOS

Dans le mode stroboscope appuyez sur le bouton – pour activer le mode Police (alternance de Rouge et bleu en clignotement) puis le mode clignotant rouge et clignotant bleu.

Pour quitter les modes spéciaux, appuyez à nouveau sur les boutons + et –

La lampe mémorise le dernier mode utilisé y compris les modes spéciaux à l'exception du mode Localisation et du mode SOS.

**Fonction de chargement :** Connecter le câble USB à la lampe puis à une source USB (Ordinateur, chargeur secteur). Pour démarrer la charge, appuyez sur le bouton ON/OFF un indicateur bleu va alors s'allumer et clignoter 1 fois toutes les 1.5 seconde. Quand la charge est terminée, l'indicateur bleu s'éteint vous pouvez désormais débrancher la lampe.

S'il y a une erreur dans le processus de charge, la LED bleu clignotera rapidement.

Uniquement les batteries 18650 pourront être rechargées.

**Indicateur de charge :** Pour visualiser le niveau de batterie, la lampe éteinte, appuyez simultanément sur le bouton ON/OFF + les boutons + et

Exemple pour 4.2V (4 clignotements – Pause – 2 clignotements)

## Caractéristiques

- LED Cree XP-L HI V3 avec une durée de vie de 50 000 heures
- 7 modes lumineux régulés + Strobe + SOS + Localisation
- Avec une batterie Nitecore 18650 3400mAh
- 1000 Lumens ANSI (1h) portée 462 mètres
- 250 Lumens ANSI (6h15)
- 55 Lumens ANSI (28h)
- 1 Lumen ANSI (708h)
- 13 Lumens ANSI (28h) Rouge
- 365nm (28h) UV
- 3 Lumens ANSI (28h) Bleu
- Intensité : 53 500 cd
- Batterie : 1 batterie 18650 ou 2 piles CR123 ou 2 batteries 16340
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Finition : Anti-rayures anodisation en dur de Type HAIII qualité militaire
- Régulation automatique (ATR) en fonction de la température interne de la lampe
- Dimension : 154mm (Longueur) x 40mm (diamètre de la tête) x 25.4mm (diamètre du corps)
- Poids : 170g (sans batterie)
- Étanche suivant la norme IPX-8 (2 mètres)
- Garantie 2 ans

## Contenu du coffret

- Lampe Nitecore MH27UV
- Holster
- Clip ceinture
- Anneau tactique
- Dragonne
- Bouton caoutchouc de recharge
- Protection caoutchouc du port USB
- 2 joints toriques de recharge
- Câble USB pour la charge

## Accessoires en option

- R/V/B Filtre et diffuseur + cône orange ou blanc 40mm
- Fixation picatinny GM02
- Bouton tactique NTC1
- Switch RSW1

